



# i-power 14y batteripakker

Oppladbare litium-ion batteripakker

## Sikkerhetskort

Takk for at du kjøpte i-power 14y-batteripakkene. Dette hurtigbyttet i-power-batterisystemet gjør de batteridrevne maskinene til i-team Professional til en ekte rengjøringspersonell.

De 25,2V 14 Ah li-ion oppladbare batteripakkene kan brukes til produktene fra i-serien til i-team Professional.

For informasjon om lading av i-power 14-batteripakkene, se brukerhåndboken for i-charge 9y batterilader.



### Egenskaper og fordeler

- Universell brukbarhet på tvers av ulike i-team-produkter.
- Maksimal sikkerhet takket være i-power proaktiv batteristyring.
- Nær null selvutladning takket være litiumionceller av høy kvalitet.
- Ergonomisk håndtering takket være innfelte håndtak.

Fargekoding (grå og blå) for enkel gjenkjenning av hvilket batterispor som skal settes inn.

### Spesifikasjoner Hvis

innholdet i denne pakken er ufullstendig eller skadet, vennligst kontakt kjøpsstedet.

Hvis mulig, bruk den originale i-team-emballasjen når du sender tilbake produktet til oss.

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Produktstørrelse (per batteripakke): | 158*136*95 mm |
| Vekt (per batteripakke):             | 1,7 kg        |
| Batteritype:                         | Li-on batteri |
| Nominell spenning                    | 25,2V         |
| Nominell kapasitet                   | 14 Ah         |
| Nominell energi                      | 353 Wh        |

## i-team Professional bv

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Nederland

T +31402662400 E

hello@i-teamglobal.com

Jeg www.i-teamglobal.com





## Tiltenkt bruk

- i-power 14 batteripakkene skal kun brukes i i-team batteridrevne maskiner.
- i-power 14 batteripakkene skal kun lades med en original i-charge batterilader på i-team Professional.

## Ikke tiltenkt bruk

Ikke bruk i-power 14-batteripakkene som strømkilde for noen annen maskin enn de batteridrevne maskinene til i-team Professional.

## Sikkerhet

### Generelle forholdsregler

- Følg alltid bruksanvisningen for batteriladeren.
- Før første gangs bruk må du lade batteripakkene i minst 5 timer. • Fjern batteripakkene fra laderen når de er fulladet.
- Ikke knus, stikk hull i eller skade på noen måte. • Må ikke varmes eller brennes.
- Ikke kortslutt.
- Må ikke demonteres.
- Hold tørt.
- Lad kun mellom 5°C~40°C / 41°F~104°F.
- Bruk kun mellom 5°C~45°C / 41°F~113°F.
- Lagringstemperatur: -10°~40° C / 14° F~104° F, men batteripakker må bringes til en temperatur på minst 5° C / 41° F før de brukes.

### Helsefarer

- Et skadet eller lekket batteri kan forårsake kjemiske brannskader ved kontakt.
- Risiko for kjemisk eksponering av batterier oppstår bare hvis batteripakken blir misbrukt eller skadet.
- Kontakt av elektrolytt og litium med hud og øyne bør unngås.

### ADVARSEL

Hvis du blir utsatt for noen av batteripakkens kjemikalier, følg prosedyrene nedenfor:



**Øyne** - Skyll øynene med mye vann i minst 15 minutter, hold øvre og nedre øyelokk åpne fra tid til annen.

**Innånding** - Forlat området der kontakten skjedde umiddelbart og søk frisk luft. Bruk oksygen hvis tilgjengelig.

**Svelging** - Gi personen minst to glass melk eller vann. Fremkall brekninger hvis pasienten er ved bevissthet. Søk legehjelp.

## Sikkerhetsdatablad

Informasjon om i-power 14@-batteripakkene finner du på **SIKKERHETS DATABLAD**, SDS-nummer MLCZHXW29402716.